

4チャンネル・シングルパルス発生器

型式：ND-1SP-4CH 株式会社ノビテック社製

4チャンネル・シングルパルス発生器は、トリガースクリーン、線的及び箔的等の各種トリガー装置からの信号を高精度なパルスに変換するパルス発生器です。Make(接点)、Break(断線)及び有電圧信号により立ち上がり時間の早いシングルショットパルス信号(TTL+5V もしくは 12V)を出力します。パルス発生信号確認のためのLEDランプがついているので動作点検、確認も容易に行なえます。入出力端子を4チャンネル有しています。誤トリガーを防ぐためにこのシングルショット回路になっていますのでパルス発生後リセットすること次の信号を待受けます。電源部にノイズフィルタを有していますので外部から発生するノイズの影響を低減しています。



4チャンネル・シングルパルス発生器 本体

主仕様

入力信号	Make(接点)/Break(エッジ), 有電圧(MAX+12V もしくは-12V)
出力信号	TTL もしくは +12V もしくはもしくは-12V
入出力チャンネル数	4チャンネル BNC コネクタ
出力パルス幅と極性	100 μ 秒、1m秒、10m秒、1秒、正負 ディップスイッチ切替式
内部遅延時間	1 μ s以下(Make)、10 μ s以下(Break)
モード	シングルもしくは連続
電源	AC100-240V、50-60Hz、22-32VA、output: DC.5V 2.0A
寸法・質量	W200 mm x D140 mm x H80 mm, 0.96kg (本体)

基本ユニット

商 品	規 格	数 量	価 格(円)
4チャンネル・シングルパルス発生器 (構成)パルス発生器本体、A.C.電源ユニット、 キャリングケース	ND-1SP-4CH	1台	500,000

オプション

商 品	規 格	数 量	価 格(円)
トリガー同軸ケーブル50 Ω 100mドラム巻	BNC50-CAB-100	1巻	30,000

※記載されている内容・仕様は予告なく変更される場合があります。

製造・販売元:

株式会社ノビテック

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-18-18
東急不動産恵比寿ビル 7F

Tel:(03)-3443-2633 Fax:(03)-3443-2660

http://www.nobby-tech.co.jp

E-mail:sales@nobby-tech.co.jp